

# NOUVEAUTE PRODUIT

## BOITE DE RACCORDEMENT FTTH LC APC

### Le raccordement de l'avenir

Le raccordement de l'avenir, le câblage multimédia et par fibres de verre, est plus sûr et plus rapide que toute autre. Avec la boîte «Fibre-to-the-Home», les fibres de verre peuvent être câblées jusque dans l'appartement. Tous les supports de communication (données, informations vocales, TV, etc.) sont transmis par fibre de verre. Cette boîte répond aux spécifications techniques (FTTH inhouse) Swisscom et OFCOM (FTTH inhouse installation Layer 1) actuelles et peut être, sur demande, disponible avec un raccordement de cuivre DSL (2 x RJ45 pour T+T/DSL).



### Fiche technique

<b>Exécutions</b>	F, FM, FX39, FMI
<b>Couleur</b>	disponible en 14 couleurs EDIZIOdue
<b>Délai de livraison</b>	1.12.2009

### Assortiment

Titre	Code Feller Code E
 Prise FTTH LC APC Diamond F-3000 1 connecteur	1135-42.FMI.61 866 201 000
 Prise FTTH LC APC Diamond F-3000 2 connecteurs	1135-44.FMI.61 866 211 000
 Prise FTTH LC APC Diamond F-3000 1 connecteur, avec les capuchons de protection contre les laser	1135-42.FMI.DSL.61 866 202 000
 Prise FTTH LC APC Diamond F-3000 2 connecteurs, avec les capuchons de protection contre les laser	1135-44.FMI.DSL.61 866 212 000

### Utilisation

Avec la boîte encastrée «Fiber-to-the-Home», les fibres de verre peuvent être câblées jusque dans l'appartement. Tous les supports de communication (données, informations vocales, TV, etc.) sont transmis par fibre de verre. Les raccords F-3000™ de DIAMOND avec capuchon de protection contre les lasers et poussières sont compatibles au standard LC (IEC 61754-20/ED1). Ils vous permettent un raccordement facile jusqu'à 4 connecteurs avec la fibre G.657.A.

### Caractéristiques

- Assemblage simple et gestion de fibre approfondie
- Confectionné avec
  - Système F-3000™ LC Crocodile Fusion pour un montage sur site simple et facile
  - Câble préconfectionné
  - Pigtaills; séparation de pigtail et réserve de câble
- Support pour 4 protections d'épaisseurs thermorétractable ou ANT
- Capuchon contre les lasers dans le raccord F-3000™
- Possibilité de remplacer à tout moment les raccords
- Connecteurs protégés par un capuchon en sortie du raccord
- Module DSL avec pontage 2 x RJ45u (T+T/DSL) sur demand pour la connection de l'installation existante T+T/DSL. Sans module la prise offre la place pour le montage d'un connecteur Keystone (câblage RJ45, coaxiale, etc.).


### Informations complémentaires

Le F-3000™ est un connecteur FO (fibre optique) «small form factor» fabriqué avec une fêrule bicomposant de 1,25 mm. La famille Diamond F-3000™ a été développée selon les normes internationales IEC 61 754-20 et TIA/EIA 604-10-A et est donc totalement compatible avec le standard LC. Plus d'informations sur [www.diamond.ch](http://www.diamond.ch)

Les cours USIE montrent comment les installations FTTH doivent être exécutées afin de respecter les directives de l'OFCOM. Les cours seront donnés à partir de fin janvier 2010. Pour de plus amples informations sur les dates et les lieux, voir sur [www.vsei.ch](http://www.vsei.ch)

### Schéma du mécanisme DSL optionnel

Branchement téléphonique



Branchement téléphone et DSL

