

## EDIZIO due colore

## Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



## colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

## Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.60**E-NR:** 648 292 950**EAN:** 7611386036298

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
 d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo -  
 Altezza 66 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm**altezza dell'apparecchio:** 74 mm**profondità dell'apparecchio:** 29 mm**tipo di carico:** carico capacitivo**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza telaio di  
 copertura - F - nero

920-40000.F.60  
 378 340 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60  
 283 901 950

## Scheda dati: 40300.RC.FX.54.60



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60  
283 905 950

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BSE 548 296 790
---	-----------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero	920-40000.F.60 378 340 950
---	-------------------------------