

**Scheda dati: 40600.RC.FX.54.60**

## EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa


**colore:**
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.FX.54.60

**E-NR:** 648 272 950

**EAN:** 7611386199412

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capattivo - Altezza 66 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogenzi:**

Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero

920-40000.F.60

378 340 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60

283 901 950

**Scheda dati: 40600.RC.FX.54.60**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero      901.FX.54.60  
283 905 950

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54      912.FX.54  
283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad  
incandescenza e lampade alogene a bassa  
tensione - 2...      40600.RC.BSE  
548 276 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero      901.FX.54.60  
283 905 950



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
variatori non illuminato - Senza telaio di  
copertura - F - nero      920-40000.F.60  
378 340 950