

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.60

EDIZI Due colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.60

E-NR: 648 262 950

EAN: 7611386240053

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i
 trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile -
 Con contatto di commutazione per circuito d'inversione -
 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Altezza 66
 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogenzi:	Si
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	74 mm
altezza dell'apparecchio:	74 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	carico induttivo
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - nero

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.60
 378 340 950

Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 906-40600.RL.1-10V
 40600.RL e 40600.1-10V 377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.60


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 985.FX.54.60
 283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 40600.RL.BSE
 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tension...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero 920-40000.F.60
 378 340 950