

EDIZI Due colore

Interruttore doppio Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7561.FX.54.67

E-NR: 302 613 040

EAN: 7611386815411

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema
3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm -
FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

Scheda dati: 7561.FX.54.67


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
 scuro 283 905 040

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, 7561.BSE
 invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 326 115 000
 3+3 togliere il collegamento standard...



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.67
 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 040
 copertura - F - grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
 scuro 283 905 040