

Scheda dati: 7594.AV.FX.54.57

EDIZI Due colore

Interruttore per tapparelle 2 canali


colore:


crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 7594.AV.FX.54.57

E-NR: 236 520 890

EAN: 7611386524023

Interruttore per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: interruttore unipolare

senza alogenzi: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 4

a comando meccanico: Sì

Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

 Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee

 920-7594.F.57

 378 593 890

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

 985.FX.54.57

 283 901 890

Scheda dati: 7594.AV.FX.54.57

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |



Interruttore per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - BSE - incolore 7594.AV.BSE
546 526 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee 920-7594.F.57
378 593 890