

Scheda dati: 7594.AV.FX.54.60

EDIZI Due colore

Interruttore per tapparelle 2 canali



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 7594.AV.FX.54.60

E-NR: 236 520 950

EAN: 7611386007113

Interruttore per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC -
Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Tempo minimo
di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza
59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: interruttore unipolare

senza alogenzi: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 4

a comando meccanico: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero 920-7594.F.60
378 593 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 985.FX.54.60
283 901 950

Scheda dati: 7594.AV.FX.54.60

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - BSE - incolore 7594.AV.BSE
546 526 790



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero 920-7594.F.60
378 593 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950