

EDIZIOdue colore

Presa tripla tipo 13



colore:



crema



arancione



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87303.FX.54.S.K.39

E-NR: 609 146 960

EAN: 7611386955650

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - 1 presa separata - Con otturatore - Altezza 54 mm - FX.54 - arancione - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale: 10 A

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

versione: norma svizzera tipo 13

senza alogeni: Sì

numero di unità: 3

chiudibile: No

con coperchio a cerniera: No

tipo di collegamento: morsetto a innesto

con protezione dal contatto incrementata: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

sovratensore: No

protezione da corrente di guasto: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

numero di prese commutabili: 0

con illuminazione funzionale: No

con illuminazione di orientamento: No

materiale: materiale sintetico

corrente di guasto nominale: 0 mA

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK00

Scheda dati: 87303.FX.54.S.K.39
Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Set di copertura - Per presa tripla tipo 13, separata, con otturatore - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - arancione	920-87303.F.S.K.39 378 109 960

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione	901.FX.54.39 283 905 960
---	-----------------------------

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura FX/QX - Con morsetti a innesto - 1 p...	87303.BSE.S.FX 657 166 790

 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--------------------------

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione	901.FX.54.39 283 905 960
---	-----------------------------

 Set di copertura - Per presa tripla tipo 13, separata, con otturatore - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - arancione	920-87303.F.S.K.39 378 109 960
--	-----------------------------------