

Scheda dati: 8755.FX.54.30.65

EDIZI Due colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8755.FX.54.30.65

E-NR: 750 011 030

EAN: 7613175243559

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Altezza 63 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:

10 A

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

versione: norma svizzera tipo 13

senza alogenii:

Sì

numero di unità:

1

chiudibile:

No

con coperchio a cerniera:

No

tipo di collegamento:

morsetto a innesto

con protezione dal contatto incrementata:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

sovratensore:

No

protezione da corrente di guasto:

Sì

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

numero di prese commutabili:

0

con illuminazione funzionale:

No

con illuminazione di orientamento:

No

materiale:

materiale sintetico

corrente di guasto nominale:

30 mA

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

resistenza agli urti:

-

Scheda dati: 8755.FX.54.30.65

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-8755.F.65

378 122 030



Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSE - incolore

8755.BSE.30

750 016 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro

901.FX.54.65

283 905 030