

**Fiche technique: 31000.F.65**
**EDIZIOdue colore**
**Variateur rotatif par commande de phase**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI |
|----------------------------|------------------------------|

**Feller-NR:** 31000.F.65

**E-NR:** 548 739 030

**EAN:** 7611386664620

Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Ne convient pas pour transformateurs électroniques - Inversion pas possible - 60-1000 W/VA ohmique/inductif - Profondeur 35 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**sans halogène:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**largeur d'appareil:** 60 mm

**hauteur d'appareil:** 60 mm

**profondeur d'appareil:** 35 mm

**type de charge:** charge inductive

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**entrée de poste secondaire:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -  
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de  
 recouvrement - F - gris clair

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.65  
 378 340 030

Décomposition:



**Name / Kategorie**

Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 60-1000 W/VA ohmique/...

**Feller-Nr / E-NR**

31000.BSE  
348 735 000



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

920-40000.F.65  
378 340 030