

## EDIZIOdue colore KNX-USB-Datenschnittstelle



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 36530.USB.FX.54.61

**E-NR:** 207 969 000

**EAN:** 7611386736723

KNX-USB-Datenschnittstelle - USB-Port: USB-Buchse, Typ B - Versorgung: über PC-USB-Port - Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm - Schutzklasse II - Umgebungstemp Betrieb: -5 °C bis +45 °C, Lagerung: -25 °C bis +70 °C - Übertragungsrate: 9600 Baud - Anschlüsse KNX-Klemme: 2-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 0,6 bis 0,8 mm<sup>2</sup>

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.61  
Abdeckrahmen - F - weiss 378 898 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61  
Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000

**Datenblatt: 36530.USB.FX.54.61**


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000


 KNX-USB-Datenschnittstelle - USB-Port:  
USB-Buchse, Typ B

36530.USB.BSE

303 967 000


 Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne  
Abdeckrahmen - F - weiss

920-36530.USB.F.61

378 898 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000