

Datenblatt: 36531.USB.FX.54.60

EDIZIOdue colore

USB-Datenschnittstelle KNX





Feller-NR: 36531.USB.FX.54.60

E-NR: 205 831 950 EAN: 7613175406220

USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port: USB-Buchse, Typ B - Versorgung: über PC-USB-Port - PC-Anschluss: USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können nicht verwendet werden. - Unterstützung von KNX Long frames für einen schnelleren Download - Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m - Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - Kompatibel zu KNX Data Secure Produkten -Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - Übertragungsrate: 9600 Baud

Montageart: Aufputz Ausführung: **USB** Werkstoffgüte: Thermoplast Werkstoff: Kunststoff Breite in Teilungseinheiten: Schutzart (IP): IP20 Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.60 Abdeckrahmen - F - schwarz

378 898 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.60 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Datenblatt: 36531.USB.FX.54.60



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60 283 905 950

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000 FX.54



USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port:

36531.USB.BSE USB-Buchse, Typ B 405 836 790



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60 283 905 950



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.60

Abdeckrahmen - F - schwarz 378 898 950