

Datenblatt: 3901-2.FX.39.L.P.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3901-2.FX.39.L.P.61

E-NR: 203 231 000 **EAN:** 7611386144474

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - weiss

900-3901-2.FMI.L.61 378 273 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4701-21.FMI.L.P.61

378 524 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - weiss

985.FX.39.61 283 900 000



Datenblatt: 3901-2.FX.39.L.P.61



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -901.FX.39.61 weiss

283 904 000



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

918-4700.FMI.L.61 323 909 000

Zerlegung:

Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE -Befestigungsdistanz 52 mm

Feller-Nr / E-NR

3900.BSE 323 182 000



Befestigungsbügel - Mit

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -

FX.39

912.FX.39

283 914 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -

Mit LED - Mit Papiereinlage -2-Tastenbedienung - weiss

915-4701-21.FMI.L.P.61

378 524 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -

weiss

901.FX.39.61 283 904 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit

LED - weiss

900-3901-2.FMI.L.61

378 273 000