

Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:
crema coffee nero
bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:
F FMI FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.L.65

E-NR: 203 213 030 **EAN:** 7611386149608

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.65 Con LED - grigio chiaro 378 275 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.65 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 030

Comando a 2 tasti - grigio chiaro



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.65

	VI
12.	. 1
	Į
B	- 4
The same	

Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.65 Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro 323 909 030

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di 323 182 000 fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.65 Con LED - grigio chiaro 378 275 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.65 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 030 Comando a 2 tasti - grigio chiaro



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.65 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 030 Comando a 2 tasti - grigio chiaro