

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI


colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3902-2.FX.39.P.61

E-NR: 203 223 000

EAN: 7611386149790

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.61
 Senza LED - bianco 378 175 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.61
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 000
 Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 985.FX.39.61
 283 900 000

Scheda dati: 3902-2.FX.39.P.61


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco 901.FX.39.61
283 904 000



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.61
Kit con 10 pezzi - Senza LED - bianco 323 900 000

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE
 Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm 323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.61
Senza LED - bianco 378 175 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.61
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 000
 Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.61
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 000
 Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco 901.FX.39.61
283 904 000