

Datenblatt: 3903-1.F.L.67

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3903-1.F.L.67 **E-NR**: 323 814 040 **EAN**: 7611386150079

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

XXX

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - dunkelgrau

900-3903-1.FMI.L.67

Feller-Nr / E-NR

378 276 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

915-4702-12.FMI.L.67

Mit LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

378 226 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

915-4704-14.FMI.L.67

Mit LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

378 237 040



Datenblatt: 3903-1.F.L.67



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -918-4700.FMI.L.67 Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau 323 909 040

Zerlegung:			
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR	
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000	
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4702-12.FMI.L.67 378 226 040	
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-14.FMI.L.67 378 237 040	
_	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-14.FMI.L.67 378 237 040	
POPPERON	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3903-1.FMI.L.67	



LED - dunkelgrau 378 276 040