

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.F.60

**E-NR:** 548 296 950

**EAN:** 7611386008158

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	60 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	60 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für

unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -

F - schwarz

##### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.60

378 340 950



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950  
F - schwarz