

## EDIZIOdue colore

### Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



#### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.35

**E-NR:** 548 290 010

**EAN:** 7611386008448

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
- Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo -  
Profondità 29 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

**altezza dell'apparecchio:** 88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con  
telaio di copertura - Per variatori non illuminato  
- FMI - crema

920-40000.FMI.35  
378 342 010



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
variatori non illuminato - Senza telaio di  
copertura - F - crema

920-40000.F.35  
378 340 010

## Scheda dati: 40300.RC.FMI.35



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con  
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -  
crema

2911.FMI.35

334 911 010



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer  
con sistema di montaggio a baionetta con design  
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad  
incandescenza e lampade alogene a bassa  
tensione - P...

#### Feller-Nr / E-NR

40300.RC.BSM

548 293 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con  
telaio di copertura - Per variatori non illuminato  
- FMI - crema

920-40000.FMI.35

378 342 010