

Scheda dati: 40300.RC.FMI.57
EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa


colore:


crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FMI.57

E-NR: 548 290 890

EAN: 7611386447667

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Profondità 29 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogenzi: Si

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 88 mm

altezza dell'apparecchio: 88 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - coffee 920-40000.FMI.57
378 342 890



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890

Scheda dati: 40300.RC.FMI.57



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - coffee 2911.FMI.57
334 911 890



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BSM 548 293 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - coffee	920-40000.FMI.57 378 342 890
---	---------------------------------