

**Fiche technique: 40300.RC.FMI.61**
**EDIZIOdue colore**

Variateur rotatif par interruption de phase


**couleur:**


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.61

**E-NR:** 548 290 000

**EAN:** 7611386036489

Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Profondeur 29 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

**mode de montage:**

encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**sans halogène:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**largeur d'appareil:** 88 mm

**hauteur d'appareil:** 88 mm

**profondeur d'appareil:** 29 mm

**type de charge:** charge capacitive

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**entrée de poste secondaire:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.FMI.61

Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs non lumineux - FMI - blanc 378 342 000



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.61

Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - blanc 378 340 000

**Fiche technique: 40300.RC.FMI.61**

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.61  
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 000  
- blanc



Douilles d'écartement - Pour l'utilisation d'un 933-DS.D.8.X.6  
variateur avec système de montage à baïonnette 249 999 960  
avec design EDIZIO.liv

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variateur rotatif par interruption de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformate...	40300.RC.BSM 548 293 790



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs non lumineux - FMI - blanc	920-40000.FMI.61 378 342 000
--	---------------------------------