

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet


Farbe:
 weiss

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61.44

E-NR: 648 292 650

EAN: 7611386008813

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Rot 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

kapazitive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete	920-40000.F.SL.61
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	378 341 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -	985.FX.54.61
Für 1 Apparat - FX.54 - weiss	283 901 000

Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61.44


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss
901.FX.54.61
283 905 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Weiss, 1,0 mA
660.230V.LED.10
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Gelb, 1,0 mA
660.230V.LED.30
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA
660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA
660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA
660.230V.LED.80
209 990 660

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Befestigungsbügel - Mit
912.FX.54
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
283 915 000
 FX.54



Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator...
40300.RC.BSE.44
548 296 750



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss
901.FX.54.61
283 905 000

Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61.44



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000