

EDIZIOdue colore

Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux


couleur:
☒ blanc

Assortiment:
☒ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61.84

E-NR: 648 292 660

EAN: 7611386036328

Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Avec LED vert 1,0 mA - Hauteur 66 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
sans halogène:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
largeur d'appareil:	74 mm
hauteur d'appareil:	74 mm
profondeur d'appareil:	29 mm
type de charge:	charge capacitive
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
entrée de poste secondaire:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - blanc

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61
283 901 000

Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.84



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V blanc, 1,0 mA

660.230V.LED.10

209 990 600



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V jaune, 1,0 mA

660.230V.LED.30

209 990 680



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V rouge, 1,0 mA

660.230V.LED.40

209 990 650



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V bleu, 1,0 mA

660.230V.LED.70

209 990 670



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V vert, 1,0 mA

660.230V.LED.80

209 990 660

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Variateur rotatif par interruption de phase -
Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à
incandescence et lampes halogènes BT -
Pour...

40300.RC.BSE.84

548 296 760



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000

Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.84



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.SL.61
Pour variateurs lumineux - Sans cadre de 378 341 000
recouvrement - F - blanc