

Scheda dati: 40300.RC.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminabile con LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. Colore:



crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.GX.54.A.35

E-NR: 348 341 010

EAN: 7613175519784

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogenzi:

Si

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 58 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema

920-40000.G.A.35

388 162 010

 EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema

901.GX.54.A.35

283 200 010

Scheda dati: 40300.RC.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissagio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.35

283 203 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BAE 348 346 790
--	-----------------------------



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
---	-------------------------------



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema	920-40000.G.A.35 388 162 010
---	---------------------------------