Scheda dati: 40420.RLC.FX.54.57

EDIZIOdue colore
Variatore universale rotativo

colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.FX.54.57
E-NR: 648 252 890
EAN: 7611386454511

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattitvo - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	74 mm
altezza dell'apparecchio:	74 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-40000.F.57 378 340 890
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 40420.RLC.FX.54.57

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...	40420.RLC.BSE 548 256 790
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-40000.F.57 378 340 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch