

## EDIZIOdue colore Universal-Drehdimmer



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40420.RLC.FX.54.57

**E-NR:** 648 252 890

**EAN:** 7611386454511

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	74 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	74 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

#### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.57  
378 340 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - coffee

985.FX.54.57  
283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
konventionelle und elektronische  
Transformatoren ...

40420.RLC.BSE

548 256 790



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890