Scheda dati: 40420.RLC.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo Illuminabile con LED
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C

colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR:	40420.RLC.GX.54.A.35
E-NR:	348 351 010
EAN:	7613175523668

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattitvo - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	74 mm
altezza dell'apparecchio:	74 mm
profondità dell'apparecchio:	58 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema	920-40000.G.A.35 388 162 010
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 40420.RLC.GX.54.A.35

	EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX®	985.GX.54.EA.35 283 203 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...	40420.RLC.BAE 348 356 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema	920-40000.G.A.35 388 162 010
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch