

## EDIZIOdue colore

### Regolatore rotativo 1-10 V



**colore:**

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40600.1-10V.FX.54.61

**E-NR:** 648 282 000

**EAN:** 7611386323152

Regolatore rotativo 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade fluorescenti con EVG - Luminosità minima e massima regolabile - Circuito d'inversione non possibile - Mass. 10 AE (1-fiamma 36 W) - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** alimentatore elettronico 1-10 V

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.61  
378 340 000



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V  
377 419 000

**Scheda dati: 40600.1-10V.FX.54.61**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
 283 905 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Regolatore rotativo 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - 40600.1-10V.BSE  
 Per lampade fluorescenti con EVG - Luminosità  
 minima e massima regolabile - BSE - i...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza telaio di  
 copertura - F - bianco 920-40000.F.61  
 378 340 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
 283 905 000