

## EDIZIOdue colore Drehdimmer Phasenabschnitt



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.FX.54.35

**E-NR:** 648 272 010

**EAN:** 7611386219813

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	74 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	74 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-40000.F.35  
378 340 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema

985.FX.54.35  
283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -  
20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - BSE

40600.RC.BSE

548 276 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - crema

920-40000.F.35

378 340 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010