

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FX.54.65

E-NR: 648 272 030

EAN: 7611386205182

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 74 mm

Gerätehöhe: 74 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.65
378 340 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

985.FX.54.65
283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -
20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - BSE

40600.RC.BSE

548 276 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - hellgrau

920-40000.F.65

378 340 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030