

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminabile con LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

### Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A



**Feller-NR:** 40600.RC.GX.54.A.65

**E-NR:** 348 371 030

**EAN:** 7613175504452

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa  
- Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
- Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo -  
Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -  
GX.54.A - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 58 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore  
rotativo - Per variatori non illuminato - Senza  
telaio di copertura - grigio chiaro

920-40000.G.A.65  
388 162 030



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -  
grigio chiaro

901.GX.54.A.65  
283 200 030

## Scheda dati: 40600.RC.GX.54.A.65



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio  
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -  
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.65  
283 203 030

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad  
incandescenza e lampade alogene a bassa  
tensione - 2...

40600.RC.BAE  
348 376 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -  
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA  
283 000 110



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -  
grigio chiaro

901.GX.54.A.65  
283 200 030



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore  
rotativo - Per variatori non illuminato - Senza  
telaio di copertura - grigio chiaro

920-40000.G.A.65  
388 162 030