

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenanschnitt



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.RL.F.35

**E-NR:** 548 266 010

**EAN:** 7611386223612

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	60 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	60 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-40000.F.35  
378 340 010



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V  
377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
EDIZIO.liv

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	548 266 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.F.35
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -	378 340 010
F - crema	