

Scheda dati: 40600.RL.F.60
EDIZIdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita


colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 40600.RL.F.60

E-NR: 548 266 950

EAN: 7611386223841

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Profondità 29 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogenzi: Si

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 60 mm

altezza dell'apparecchio: 60 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

- | | |
|---|-------------------------------|
| Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero | 920-40000.F.60
378 340 950 |
|---|-------------------------------|



- | | |
|--|-----------------------------------|
| Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V | 906-40600.RL.1-10V
377 419 000 |
|--|-----------------------------------|

Scheda dati: 40600.RL.F.60

 Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tension...	40600.RL.BSE 548 266 790
 Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero	920-40000.F.60 378 340 950