

EDIZI Due colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita


colore:

Esecuzione:


Feller-NR: 40600.RL.FMI.57

E-NR: 548 260 890

EAN: 7611386466897

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Profondità 29 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogenii: Si

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 88 mm

altezza dell'apparecchio: 88 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - coffee 920-40000.FMI.57
378 342 890

Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 906-40600.RL.1-10V
40600.RL e 40600.1-10V 377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FMI.57


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee 920-40000.F.57
378 340 890



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - coffee 2911.FMI.57
334 911 890



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tension...	40600.RL.BSM 548 263 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - coffee	920-40000.FMI.57 378 342 890
---	---------------------------------