

EDIZIOdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.35

E-NR: 648 262 010

EAN: 7611386239903

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i
 trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile -
 Con contatto di commutazione per circuito d'inversione -
 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Altezza 66
 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - crema

920-40000.F.35
 378 340 010



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo
 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.35
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 283 901 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 40600.RL.BSE
 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
 incandescenza e lampade alogene a bassa
 tension...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - crema 920-40000.F.35
 378 340 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010