


## EDIZIO due colore

## Variateur rotatif par commande de phase



## couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

## Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 40600.RL.FX.54.57**E-NR:** 648 262 890**EAN:** 7611386469003

Variateur rotatif par commande de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels - Ne convient pas pour transformateurs électroniques - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif - Hauteur 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:** apparent**assemblage:** élément de base avec boîtier complet**sans halogène:** Oui**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**largeur d'appareil:** 74 mm**hauteur d'appareil:** 74 mm**profondeur d'appareil:** 29 mm**type de charge:** charge inductive**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**entrée de poste secondaire:** Non**résistance aux chocs:** -

## Accessoires:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -  
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de  
recouvrement - F - coffee

920-40000.F.57  
378 340 890



Porte-fusible avec fusible - Pour variateur rotatif  
40600.RL et 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V  
377 419 000

## Fiche technique: 40600.RL.FX.54.57



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.57  
 Pour 1 appareil - FX.54 - coffee 283 901 890



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
 283 905 890

### Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Variateur rotatif par commande de phase - 230	40600.RL.BSE
V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et	548 266 790
lampes halogènes BT - 40-600 W ohmique,	
40-...	



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57
	283 905 890



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.F.57
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de	378 340 890
recouvrement - F - coffee	