

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.67

E-NR: 648 262 040

EAN: 7611386240091

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.67
378 340 040



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Datenblatt: 40600.RL.FX.54.67


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.67
 Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau 283 901 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
 283 905 040

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790
 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040
 F - dunkelgrau



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
 283 905 040