

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenanschnitt



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.RL.FX.54.67

**E-NR:** 648 262 040

**EAN:** 7611386240091

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:** Aufputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse

**Halogenfrei:** Ja

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Gerätebreite:** 74 mm

**Gerätehöhe:** 74 mm

**Gerätetiefe:** 29 mm

**Lastart:** induktive Last

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:** Nein

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-40000.F.67

378 340 040



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V

377 419 000

**Datenblatt: 40600.RL.FX.54.67**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.67  
 Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau 283 901 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67  
 283 905 040

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE  
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790  
 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67  
 283 905 040



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67  
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040  
 F - dunkelgrau