

## EDIZIO due colore

## Variatore universale rotativo



## colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

## Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 40600.RLC.FMI.60**E-NR:** 548 240 950**EAN:** 7611386318134

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Profondità 29 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm**altezza dell'apparecchio:** 88 mm**profondità dell'apparecchio:** 29 mm**tipo di carico:** universale**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - nero

920-40000.FMI.60  
378 342 950



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero

920-40000.F.60  
378 340 950

## Scheda dati: 40600.RLC.FMI.60



Telaio di copertura EDIZIO due colore - Con 2911.FMI.60  
ritaglio unitario EDIZIO due - 88 x 88 mm - nero 334 911 950



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6  
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960  
EDIZIO.liv

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz	40600.RLC.BSM
- Per lampade ad incandescenza e lampade	548 243 790
alogene a bassa tensione - Per trasformatore ...	



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con	920-40000.FMI.60
telaio di copertura - Per variatori non illuminato	378 342 950
- FMI - nero	