

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.R.FX.39.65





**E-NR:** 535 060 030

**EAN:** 7611386304526




Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2300 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder piriOS 180	44180.SET 535 296 000
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau	985.FX.39.65 283 900 030
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau	901.FX.39.65 283 904 030
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder piriOS 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-44180.F.65 378 654 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Bewegungsmelder piriOS 180 R - Relais 1-Kanal - F - hellgrau	44180.R.F.65 535 263 030
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau	901.FX.39.65 283 904 030