

## EDIZIOdue colore

### Combinaison


**couleur:**

 crema	 coffee	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

**Assortiment:**

 FMI	 FX.54
---	---

**Feller-NR:** 7563/87003.FX.54.2X1.57



**E-NR:** 283 400 890

**EAN:** 7611386526881

 Combinaison - Verticale - Interrupteur à poussoir  
 inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 - Hauteur 59 mm -  
 FX.54 - coffee - IP20 - 140 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises total:</b>	1
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>sens de montage:</b>	vertical
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	10 A

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...	920-7560.F.57 378 431 890
	Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-87003.F.57 378 083 890

**Fiche technique: 7563/87003.FX.54.2X1.57**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985-2.FX.54.57  
 Pour 2 appareils - FX.54 - coffee 283 909 890



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.57  
 FX.54 - coffee 283 907 890

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 2 appareils - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.57  
 FX.54 - coffee 283 907 890



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7563.F.57  
 Inverseur - 3/1 L - F - coffee 226 318 890



Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + 87003.F.57  
 PE - Avec bornes enfichables - F - coffee 639 613 890