

EDIZIOdue colore Combinazione



colore:

- ☐ crema
- ☐ coffee
- ☐ nero
- ☐ bianco
- ☐ grigio chiaro
- ☐ grigio scuro

Esecuzione:

- ☐ FMI
- ☐ FX.54

Feller-NR: 7563/87303.FX.54.2X1.57



E-NR: 283 402 890

EAN: 7611386529936

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore
3/1 L - Presa tripla tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 -
coffee - IP20 - 140 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	3
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-7560.F.57 378 431 890
	Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87303.F.57 378 106 890

Scheda dati: 7563/87303.FX.54.2X1.57


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.87303.FX.54.57
 FX - 1 Posto per presa tripla Type 13 - FX.54 - 283 910 890
 coffee



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.57
 - FX.54 - coffee 283 907 890

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi	985-2.87303.FX.54.57
FX - 1 Posto per presa tripla Type 13 - FX.54 - coffee	283 910 890



Presà tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - F - coffee	87303.F.57 657 615 890
---	---------------------------



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - F - coffee	7563.F.57 226 318 890
---	--------------------------