

Scheda dati: 7563.AR.FX.39.67

EDIZI Due colore

Pulsante Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.AR.FX.39.67

E-NR: 760 101 040

EAN: 7611386816425

Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 44 mm - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

230 V

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogenii:

Sì

corrente nominale:

16 A

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento:

1

con illuminazione:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-7560.F.67

378 431 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro

985.FX.39.67

283 900 040

Scheda dati: 7563.AR.FX.39.67

Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67

283 904 040

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 7563.AR.BSE
1 L - BSE - incolore

354 525 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67

283 904 040



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-7560.F.67

378 431 040