

Scheda dati: 7563.KS.FMI.L.57.34

## EDIZI Due colore

Interruttore Illuminato Con lente frontale



**colore:**

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7563.KS.FMI.L.57.34

**E-NR:**

**EAN:** 7611386587691

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 27 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

**tensione nominale:**

230 V

**modo di montaggio:**

incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:**

bascula/tasto

**senza alogenri:**

Sì

**tipo di collegamento:**

morsetto a innesto

**illuminazione:**

sì

**protezione della superficie:**

non trattato

**corrente nominale:**

16 A

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio a vite

**tipo di circuito:**

deviatore

**numero di bascule di azionamento:**

1

**interruttore a tasto:**

No

**resistenza agli urti:**

-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FMI - ...

920-7560.FMI.FL.57

378 413 890

**Scheda dati: 7563.KS.FMI.L.57.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ  
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10  
209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30  
209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40  
209 983 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70  
209 987 000

**Scheda dati: 7563.KS.FMI.L.57.34**


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80  
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000  
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
 verde



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con  
 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 2911.FMI.57  
 coffee 334 911 890



Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
 illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale 920-7560.F.FL.57  
 - Senza telaio di copertura - F - 378 411 890

**Scheda dati: 7563.KS.FMI.L.57.34****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...	7563.KS.BSM.34 328 337 002
 Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FMI - ...	920-7560.FMI.FL.57 378 413 890