

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Non lumineux

**couleur:**☐ crema☐ coffee☐ noir☐ blanc☐ gris clair☐ gris foncé**Assortiment:**☐ F☐ FMI☐ FX.39☐ FX.54**Feller-NR:** 7566.FX.39.65**E-NR:** 302 662 030**EAN:** 7611386818436

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
- Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et
bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 44 mm - gris
clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.65
378 431 030

Fiche technique: 7566.FX.39.65



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.65
 Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair 283 900 030



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
 - gris clair 283 904 030

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir - Non lumineux -	7566.BSE
Permutateur - 6/1 L - BSE - incolore	326 605 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.65
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 431 030
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
 - gris clair 283 904 030