

**Datenblatt: 7594.AV.FX.54.35** 

# **EDIZIOdue** colore

## Storenschalter 2-Kanal





Feller-NR: 7594.AV.FX.54.35

**E-NR:** 236 520 010 **EAN:** 7611386006857

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Ausführung der Oberfläc	<b>he</b> matt
Elektronisch bedienbar:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP): IP20	
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	4
Mechanisch bedienbar:	Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-7594.F.35 378 593 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema

985.FX.54.35 283 901 010



**Datenblatt: 7594.AV.FX.54.35** 



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010

### Zerlegung:

Name / Kategorie
Befestigungsbügel

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - BSE - farbneutral

7594.AV.BSE 546 526 790

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010



Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-7594.F.35 378 593 010