

EDIZIOdue colore

Einfach-Steckdose Typ 13


Farbe:

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau | | |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87003.FX.54.K.35

E-NR: 609 121 010

EAN: 7611386654225

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- Mit Steckklemmen - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm -
FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Datenblatt: 87003.FX.54.K.35

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-87003.F.K.35 378 084 010

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSE - farbneutral	87003.BSE 633 052 000

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

	Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-87003.F.K.35 378 084 010