

## EDIZIOdue colore

Presa semplice tipo 13



## colore:

 crema arancione coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro

## Esecuzione:

 F FMI FX.54

Feller-NR: 87003.FX.54.K.57

E-NR: 609 121 890

EAN: 7611386827964

Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
 Con morsetti a innesto - Con otturatore - Altezza 54 mm  
 - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale: 10 A

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

versione: norma svizzera tipo 13

senza alogeni: Sì

numero di unità: 1

chiudibile: No

con coperchio a cerniera: No

tipo di collegamento: morsetto a innesto

con protezione dal contatto incrementa Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

sovratensore: No

protezione da corrente di guasto: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

numero di prese commutabili: 0

con illuminazione funzionale: No

con illuminazione di orientamento: No

materiale: materiale sintetico

corrente di guasto nominale: 0 mA

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK00

**Scheda dati: 87003.FX.54.K.57**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87003.F.K.57 378 084 890
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	--	-----------------------------

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	87003.BSE 633 052 000
--	---	--------------------------

	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87003.F.K.57 378 084 890
--	---	---------------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	--	-----------------------------