

EDIZIOdue colore

Prise simple type 23


couleur:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input type="checkbox"/> noir | <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair |
| <input type="checkbox"/> gris foncé | | |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87023.FX.54.65

E-NR: 609 600 030

EAN: 7611386785813

Prise simple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Avec bornes enfichables - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris
clair - IP20 - 74 x 74 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK00

Fiche technique: 87023.FX.54.65

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de recouvrement - Pour prise type 23 - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-87023.F.65 378 087 030

	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair	985.FX.54.65 283 901 030
	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair	901.FX.54.65 283 905 030

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Prise simple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - BSE - incolore	87023.BSE 633 653 000
--	--	--------------------------

	Set de recouvrement - Pour prise type 23 - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-87023.F.65 378 087 030
--	---	-------------------------------

	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair	901.FX.54.65 283 905 030
--	--	-----------------------------