Datenblatt: 87203.FX.54.K.60

EDIZIOdue colore

Zweifach-Steckdose Typ 13

Farbe:

crema | orange | coffee

schwarz | weiss | hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

F | FMI | FX.54

Feller-NR: 87203.FX.54.K.60

E-NR: 609 142 950

EAN: 7611386791265

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 87203.FX.54.K.60

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz	920-87203.F.K.60 378 101 950
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz	985.FX.54.60 283 901 950
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz	901.FX.54.60 283 905 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - BSE - farbneutral	87203.BSE 653 505 000
	Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz	920-87203.F.K.60 378 101 950
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz	901.FX.54.60 283 905 950

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch