

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25


Farbe:

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau | | |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 8725.FX.54.ST.35

E-NR: 617 501 010

EAN: 7613175169231

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Ja

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: IK00

Datenblatt: 8725.FX.54.ST.35

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.35
Abdeckrahmen - F - crema	378 096 010

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -	985.FX.54.35
	Für 1 Apparat - FX.54 - crema	283 901 010

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35
		283 905 010

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000

	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSE - farbneutral	8725.BSE.ST
--	---	-------------

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35
		283 905 010

	Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.35
	Abdeckrahmen - F - crema	378 096 010